

CW Kurs OV Z31

Lektion 3

Wiederholung aus Lektion 2:

SEVAQ ELØLS SØAVQ AQASL VQØLS VVQAV LESSE ALASS QSLLV SQVQA +

Neue Zeichen: T, 2, O, C, Trennungszeichen =

Hören

Zeichen T und 2 abwechselnd:

T 2 T 2 2 T T 2 2 T 2 T T 2 T T 2 2 2 T T 2 T 2 T 2 T T 2 2 T T T 2 T T 2 2 T T 2 2 T T 2 2 T 2 T T 2 2 T

Zeichen O und C abwechselnd:

O C O C C C O O O C O O C C C O C C O C O C O O C O C C C O O C O C C C O O C O C C O C O C O C O C O C O

Zeichen T, 2, O, C abwechselnd:

T 2 O C 2 T C O 2 2 T C C 2 O T 2 C 2 2 O C C T O O C T O 2 T T C O 2 C T O O T C C T 2 T C O C 2 T O

Fünfergruppen 1:

2TETE 222ØØ ØSTVL TTTTØ LTVST STEAV 2ØAQE VLLQA VQ2TA 2TØL2 +

Gemischte Gruppen:

QST ET2VT QTE TASSE QSV TELO AST TASTE SET OCOL +

Fünfergruppen 2:

OCCOC CECOO COLEC CAOCA OTSEV C2ØOC OCOC2 TOC2C 2C2CO CO2CO +

Trennungszeichen: =

Gruppen mit Trennungszeichen:

CELLE= VASCO= TASTE= CASCO= COLLO= 2Ø2Ø2= ØCØOV= LCOV2= VOSC2= C2ØCO= +

Fünfergruppen 3:

STOLC Q2ØVT ACETS VC2AE LTOØE CVTCO 2TVØT COESV TQLAO EVCLL TESLQ +

Fünfergruppen 4:

2EASC ØCVAS CV220 LCVCO LOSSE LOTTO VQA2S STOVE LEOVS 2Ø2ØE +

Fünfergruppen 5:

ELECT TASSE STAVA VQS2= QSL2Ø VCLST LOSEC TEV2S TL=2Ø TELE2 +

QRQ – Test:

AST2Ø LOSOØ VAAQL 2CØ2C LETTE AC2LO TCOVO Ø2Ø2Ø ATSTE LESSE +

Geben

- 1) Eine Minute lang eine Reihe gleichmäßig abwechselnd Punkte und Striche geben.
- 2) Reihen des Buchstabe V geben.