

CW Kurs OV Z31

Lektion 4

Hören

Wiederholung:

T2SVL QAVLO CDVTD STOCL QCCQA LAOC2 2Ø=2Ø LAVA2 VVLAT STCTL +

Neue Zeichen: D 5 R / ?

Zeichen D und 5 abwechselnd:

D 5 D 5 5 D D 5 D 5 5 D D 5 D D 5 5 5 D D 5 D 5 D D 5 D 5 5 5 D D 5 D D 5 5 D D 5 D 5 D 5 D 5 5 D

Fünfergruppen 1:

D55DD 5DD5D A5DQD 25Ø55 QDESC T5Ø2D VLDEA CVDSE D5TD5 CDVS5 +

Gemischte Gruppen 1:

CQ CQ DE DL5CD OD5AQ QSV5 AT5D DD5CV VLST QSLL +

Buchstabe R

Schrägstrich /

Buchstabe R und Schrägstrich gemischt:

R / R // R R / R / R R // R R R // R / R / R / R R R R // R / R / R // R R / R / R / R R // R R / R / R

Fünfergruppen 2:

R//RR /RS/Q AVRRV TODRR R/5Ø2 LREL R VTRQS 5/525 VR5/D D5/RR R/5R/ +

Gemischte Gruppen 2:

QSLL TOVE5 CQ=VR2AD QTR QRT QST VA5ST QSL QRT +

Fünfergruppen 3:

DRO5C LATQV SE2AR ODREQ = /5Ø2 AQRV DL2VV LEVET TELO5 VATLE +

Fünfergruppen 4:

RTELV TSRAQ DRD5O QDTVE ARLST ERDQA 5SEDR Ø2552 ASTAL LAVRS +

Fragezeichen ?

Fünfergruppen 5:

D5RS? QTR?5 2ØASL QTH?S 2/=/? A/?2/ LARE2 VOLTA ATOL? STR?2 +

Gemischte Gruppen 3:

ALT QSLL? ARTELLOS TADELLOS 5VOLT LOST? ARTEVLOT VORTEST TOLL LOTTO +

QRQ – Test:

Ø252Ø OTLVA DRV/5 LATTE VORAS QSO?A LORDC ORTOL 5/2/Ø QRTLD + SK

Geben

- 1) Eine Minute lang eine Reihe gleichmäßig abwechselnd Punkte und Striche geben.
- 2) Zeichen aus der 1. Lektion geben: Verkehrsbeginnzeichen, E, L, V, Ø, Schlußzeichen +